




OUTPUT	MODEL	TYPE
180W DC180V 1800RPM (\varnothing 90mm)	DD90-F180180A + NMRV030 DD90-F180180A + NMRV040 DG90-F180180A + K9P10BX-01(06) + NMRV	DD90-F180180A + NMRV 씨리즈 (웜기어드 DC 모터)


DOWNLOAD	
DIMENSION	CAD
CATALOGUE	

DIMENSIONS

DD90-F180180A + NMRV030



DD90-F180180A + NMRV040



SPECIFICATIONS

▶ 180W

Model	output (W)	Voltage (V)	RATED			Start T. (N·m/kgf·cm)	WEIGHT (kg)
			Speed (rpm)	Torque (N·m/kgf·cm)	Current (A)		
DD90-F180180A	180	180	1800	0.99/9.9	1.43	8/80	3

* SHAFT 형상 (D: 동근축 D-CUT, G: 기어축)

NMRV 기어박스 출력 토크표

WWW.SYM.OR.KR (주소 클릭시 홈페이지로 이동됩니다.)

▶ DC 180W 1800rpm

모델	회전수(rpm)	360	240	180	120	90	72	60	45	36	30	22.5	18
	RATIO, ρ=기어비율	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
DD90-F180180A NMRV030-1/□	출력토크(Kgfc _m)	-	18.4	23.5	33.0	41.5	48.8	53.5	65.1	75.9	83.7	99.2	-
DD90-F180180A NMRV040-1/□	출력토크(Kgfc _m)	39.1	58.6	75.2	105.4	132.6	155.9	170.7	207.9	242.5	267.3	316.8	350

※ GEARHEAD 의 품명중 □에는 감속비가 들어갑니다.

※ NMRV030 씨리즈 GEARHEAD 의 설계상 보증 토오크값이 160Kgfc_m 이므로 실제 출력 토오크값이 더 큰경우에도 160Kgfc_m 이상 표기하지 않았습니다.

※ NMRV040 씨리즈 GEARHEAD 의 설계상 보증 토오크값이 350Kgfc_m 이므로 실제 출력 토오크값이 더 큰경우에도 350Kgfc_m 이상 표기하지 않았습니다.

※ 표의 감속비보다 더 감속하고자 할 경우는 GEARHEAD 와 MOTOR 사이에 감속비 10 의 K9P10BX-01,06(중간기어)를 설치 할수있습니다.

※ 회전수는 MOTOR 의 정격 부하시 최대 회전수 1800rpm 을 기준으로 하여 감속비로 나누어서 계산하였습니다.

웬기어박스용 중간기어박스

□ 90 표준 강력형 기어축 모터와 NMRV-M90 씨리즈 웬기어박스 사이에 추가하여 10 배수 만큼의 추가 감속비를 낼수 있는 중간기어박스 입니다.

중간기어박스는 DG90-F180180A 모델에만 결합 가능합니다.

NMRV-M90 씨리즈 웬기어박스의 1/5 부터 1/100 이지만 1/100 이상의 감속비를 원하실때 중간기어박스(DECIMAL GEAR BOX)를 추가로 구매하시어 모터와 표준기어박스 사이에 추가하여 주십시오.

이경우 감속비는 *10 배수 만큼 증가합니다.

(예:감속비 1/500 의 경우 모델명은 DG90-F180180A + K9P10BX-01(06) + NMRV30-1/50 로 구성됩니다.)




부착 가능 제품	MODEL	TYPE
DG90-F180180A	DG90-F180180A + K9P10BX-01(06) + NMRV □□□	웬감속기용 중간 기어박스 (*10 배수 기어비율 증가)



(부착순서를 위한 예)

DIMENSIONS

DECIMAL GEARHEAD
K9P10BX-01(06)



제품 특성


사용 방법	강력형 기어축 모터와 NMRV 웜기어박스의 종간에 조립시 10 배수 만큼 기어비가 증가됩니다.
제품 구성	K9P10BX-01(06), 조립용 볼트, 너트, 4mm KEY
외장 치수	상단 DIMENSIONS 표 참조

옵션 웜기어박사용 출력 샤프트



부착 가능 제품	MODEL	TYPE
NMRV 씨리즈 웜기어박스 NRV 씨리즈 웜기어박스	NMRV □□□ 단축샤프트 NMRV □□□ 양축샤프트	출력 샤프트

DIMENSIONS



NMRV□□□ 단축샤프트

NMRV□□□ 양축샤프트

NMRV	d	B	B1	G1	L	L1	f	b1	t1
025	11g6 (9)	23 (25)	25.5 (30)	50	81 (85.5)	101	-	4 (3)	12.5 (10.2)
030	14 h6	30	32.5	63	102	128	M6	5	16
040	18 h6	40	43	78	128	164	M6	6	20.5
050	25 h6	50	53.5	92	153	199	M10	8	28
063	25 h6	50	53.5	112	173	219	M10	8	28
075	28 h6	60	63.5	120	192	247	M10	8	31
090	35 h6	80	84.5	140	234	309	M12	10	38
105	42 h6	80	84.5	155	249	324	M16	12	45
110	42 h6	80	84.5	155	249	324	M16	12	45
130	45 h6	80	85	170	265	340	M16	14	48.5
150	50 h6	82	87	200	297	374	M16	14	53.5

NMRV □□□ 에는 모델명 숫자가 들어갑니다. (예:NMRV030)

제품 특성


사용방법	웜기어박스의 축의 기본사양은 중공축(관통된 구멍)에 유저분이 원하는 샤프트를 삽입하여 사용할수 있도록 제작되어 있습니다. 사용 NMRV □□□ 웜기어박스의 모델과 같은 NMRV □□□ 샤프트를 같이 구매하시면 웜기어박스의 중공축 부분에 삽입하면 돌출된 출력축을 사용할수 있습니다.
제품 구성	샤프트 , 스냅링 , 와이샤 , KEY
주의 사항	샤프트 삽입시 망치등으로 강한 충격을 가하지 마시고 부드럽게 삽입하여 주세요.
외장 치수	상단 DIMENSIONS 표 참조




부착 가능 제품	MODEL	TYPE
NMRV 씨리즈 웜기어박스 NRV 씨리즈 웜기어박스	NMRV □□□ 후렌지 F NMRV □□□ 후렌지 FL	출력 후렌지

DIMENSIONS

NMRV030 용 출력후렌지



NMRV040 용 출력후렌지



제품 특성

사용 방법	기구에 NMRV,NRV 웜기어박스의 측면을 부착할경우 모터의 공간만큼 채워줄수있는 후렌지로 모터의 크기에 방해 받지 않습니다.
제품 구성	후렌지(재질:알루미늄),볼트
외장 치수	상단 DIMENSIONS 표 참조